



WD1 II Watch Scanner

Terminaux portables mains libres

					
1.2m drop	2.8" screen	3,300 mAh	4G	Android 13	Bluetooth 5.0
					
Camera	GPS	IP67	Ndevor	Touchscreen	USB-C
					
Warranty 2 Years	WiFi Dual Band				



Features

Légère et conviviale

La montre-lecteur de codes-barres WD1 II est dotée du matériel le plus récent et d'une conception moderne. Elle intègre un système d'exploitation Android 13.0 dans un appareil léger et durable et un écran tactile capacitif de 2,8". Le lecteur de codes-barres dispose d'un bouton latéral personnalisable et de raccourcis pour différentes fonctions, faisant de la WD1 II un appareil pratique et facile à utiliser. Conçue comme n'importe quelle montre connectée conventionnelle, la WD1 II est facile à utiliser, simplifiant la formation du personnel et rendant l'exécution des tâches plus intuitive.

Lecture mains libres sans effort

Couplée au lecteur de codes-barres WD2, la WD1 II fournit une solution mains libres permettant de lire les articles tout en effectuant simultanément d'autres tâches. Non seulement la facilité d'utilisation est garantie, mais la productivité globale augmente également.

Connexion fiable

La WD1 II est équipée des technologies Bluetooth 5.0 et Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz et 5 GHz), qui assurent toutes deux une connexion rapide et stable pendant la transmission et le traitement des données.

Durabilité et polyvalence haut de gamme

La WD1 II a été conçue pour résister aux environnements poussiéreux ainsi qu'aux chocs et chutes inévitables. Avec un indice de protection IP67 et pourvue d'un verre Corning hautement résistant, la WD1 II supporte les chutes jusqu'à 1,2 m. La WD1 II peut également résister aux températures chaudes et froides, fonctionnant dans des conditions allant de -20°C à 50°C. Elle peut donc être utilisée dans presque tous les milieux professionnels.

Performances exceptionnelles

Équipée d'un processeur octa-core hautes performances et d'une mémoire de 3/32 Go, la WD1 II permet à l'utilisateur d'effectuer les tâches sans problème et de gérer de grandes quantités de données capturées. La batterie de 3300 mAh garantit jusqu'à 12 heures d'utilisation sans interruption du flux de travail.

2 Years Full Warranty

Ndevor
NEWLAND SOFTWARE

SOTI
MOBICONTROL

Ivanti
Validated

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WD1 II Watch Scanner

Performance

Système d'exploitation actuel

Android 13, GMS

Mémoire flash	32 Go
Mémoire RAM	3 Go
Processeur	Processeur octa-core 2,0 GHz, 64 bits

Caractéristiques physiques

Audio	Haut-parleur, Double microphone, Réduction du bruit
Type de batterie	Batterie lithium-ion polymère : 3,8 V, 3300 mAh (non amovible)
Boutons	Touche alimentation/verrouillage de l'écran, touche personnalisée
Dimensions (mm)	Cadran : 77 × 56 mm, Épaisseur du cadran : 17,8 mm
Écran	2,8" (640 × 480), Luminosité : 460 nits
Interfaces	USB-C, 2 broches Pogo
Clavier	2 touches
Notifications	LED, Haut-parleur, Vibration
Caméra arrière	13 MPx, Flash LED, Mise au point automatique, Mode lampe torche, Lecture de codes-barres
Capteurs	Angular Velocity sensor, Geomagnetic sensor, Acceleration sensor, Air pressure sensor
SIM/TF	Nano SIM*1
Écran tactile	Écran tactile capacitif, Verre Gorilla
Poids	146 g

Sans fil

GPS	Beidou, GLONASS, Galileo, GPS (AGPS)
RADIO WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz et 5 GHz
RADIO WPAN	Bluetooth 5.0
RADIO WWAN	2G : GSM : 900/1800MHz 3G : WCDMA : (B1,B8) 4G : TD-LTE : (B34,B38,B40) ; FDD-LTE : (B1, B3, B7, B8, B20, B28 a&b)

Environnement

Résistance aux chutes	Chutes de 1,2 m sur béton (pour six côtés, une chute par côté)
Décharge électrostatique (ESD)	±6 kV (décharge directe), ±10 kV (décharge dans l'air)
Humidité	5 % à 95 % (sans condensation)
Indice de protection	IP67
Température de fonctionnement	de -20 °C à 55 °C (de -4 °F à 131 °F)
Température de stockage	de -30 °C à 70 °C (de -22 °F à 158 °F)

Logiciel

Outils de configuration	Ndevor
MDM (certifié)	Ndevor, SOTI
Émulation de terminal	StayLinked, Ivanti Velocity

Garantie

Contrat de service complet	3 ans, 5 ans
Extension de garantie	+1 an, +3 ans
Garantie standard	2 ans

Accessoires

Accessoires en option	Adaptateur multiprise, Socle de chargement, Adaptateur secteur à charge rapide, Protecteur d'écran, Manchon, Bracelet de montre en silicone, Bracelet de montre à velcro
Accessoires standard	Câble USB-C , Adaptateur multiprise, Étui de poignet

Qu'y a-t-il dans la boîte ?

NLS-WD1-W4-V2	WD1 II Watch Scanner, bracelet de montre, câble USB-C, adaptateur multiprise
---------------	--

Accessories

Charge/Alimentation

AD60-D-M Power Supply with Multiplug Adapter (AD60-D-M)
ADP710 Power Supply for Mobile Computers (ADP710)

Socles et supports

NLS-WCD10-1C Charging Cradle for WD1 (NLS-WCD10-1C)

Accessoires Nwear

Sleeve-Arm-10 Arm Sleeve for WD1 (Sleeve-Arm-10)
Strap-SI-01 Watch Strap for WD1 (Strap-SI-01)
Strap-VE-10 Strap for WD1 (Strap-VE-10)

Protection et utilisation

SPWD1 Glass Screen Protector for WD1 (SPWD1)

Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.
info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice
© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved