



## WD1 II Watch Scanner

Urządzenia ubieralne

					
1.2m drop	2.8" screen	3,300 mAh	4G	Android 13	Bluetooth 5.0
					
Camera	GPS	IP67	Ndevor	Touchscreen	USB-C
					
Warranty 2 Years	WiFi Dual Band				



## Features

### Lekki i przyjazny dla użytkownika

Skaner WD1 II jest wyposażony w najnowszą technologię, zamkniętą w nowoczesnej obudowie. W lekkim i wytrzymałym urządzeniu z pojemnościowym ekranem dotykowym o przekątnej 2,8 cala wdrożono system operacyjny Android 13.0. Skaner ma konfigurowalny przycisk boczny i skróty do różnych funkcji, dzięki czemu WD1 II jest wygodny i przyjazny dla użytkownika. WD1 II, zaprojektowany jak każdy konwencjonalny smartwatch, jest łatwy w obsłudze, co upraszcza szkolenie personelu i sprawia, że wykonywanie zadań jest bardziej intuicyjne.

### Bezproblemowe skanowanie bez użycia rąk

WD1 II w połączeniu z WD2 oferuje rozwiązanie niewymagające używania rąk, co umożliwia skanowanie przedmiotów przy jednoczesnym wykonywaniu innych zadań fizycznych. Zapewnia to nie tylko łatwość obsługi, ale także zwiększa ogólną wydajność.

### Silne połączenie

WD1 II jest wyposażony w Bluetooth 5.0 i WiFi (802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz oraz 5 GHz), które zapewniają szybkie i stabilne połączenie podczas przesyłania i przetwarzania danych.

### Maksymalna trwałość i wszechstronność

WD1 II jest skonstruowany w taki sposób, aby wytrzymał pracę w zanieczyszczonym środowisku oraz przetrwał wstrząsy i upadki. Dzięki klasie szczelności IP67 i wysoce ochronnemu szklu firmy Corning, urządzenie WD1 II jest odporne na upadki z wysokości do 1,2 m. Oprócz tego WD1 II jest odporny zarówno na wysokie, jak i niskie temperatury, co umożliwia jego działanie w warunkach od -20°C do 50°C. Dzięki temu można go używać w niemal każdym środowisku pracy.

### Wyjątkowa wydajność

Wyposażony w wysokowydajny ośmiordzeniowy procesor i pamięć 3/32 GB, WD1 II pozwala użytkownikowi płynnie wykonywać zadania i obsługiwać duże ilości przechwyconych danych. Bateria 3300 mAh zapewnia do 12 godzin pracy bez zakłóceń.

2 Years Full Warranty

**Ndevor**  
NEWLAND SOFTWARE

**SOTI**  
MOBICONTROL

**Ivanti**  
Validated

TECHNICAL SPECIFICATIONS

## WD1 II Watch Scanner

### Wydajność

Obecny system operacyjny

Android 13, GMS

Pamięć Flash	32GB
Pamięć RAM	3GB
Procesor	2,0 GHz, ośmiordzeniowy procesor 64-bitowy

#### Właściwości fizyczne

Audio	Głośnik, Podwójny mikrofon, Redukcja szumów
Typ Baterii	Bateria litowo-jonowo-polimerowa: 3,8 V, 3300 mAh (nieusuwalna)
Klawisze	Przycisk zasilania/przycisk blokady ekranu, przycisk zdefiniowany przez użytkownika
Wymiary (mm)	Tarcza: 77 × 56 mm, grubość tarczy: 17,8 mm
Wyświetlacz	2,8" (640 × 480), Jasność: 460 nitów
Interfejsy	USB-C, 2 styki typu pogo
Klawiatura	2 klawiszy
Powiadomienia	LED, Głośnik, Wibracja
Tylny aparat	13 MP, Lampa błyskowa LED, Autofokus, Tryb latarki, Skanowanie kodów kreskowych
Czujniki	Angular Velocity sensor, Geomagnetic sensor, Acceleration sensor, Air pressure sensor
SIM/TF	Nano SIM*1
Panel dotykowy	Ekran dotykowy pojemnościowy, Szkło Gorilla Glass
Waga	146 g

#### Bezprzewodowy

GPS	Beidou, GLONASS, Galileo, GPS (AGPS)
WLAN RADIO	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz oraz 5 GHz
WPAN RADIO	Bluetooth 5.0
WWAN RADIO	2G: GSM: 900/1800MHz 3G: WCDMA: (B1,B8) 4G: TD-LTE: (B34,B38,B40); FDD-LTE: (B1, B3, B7, B8, B20,B28 a&b)

#### Środowiskowe

Odporność na upadek	Upadek z wysokości 1,2 m na beton (z sześciu stron, jeden upadek na stronę)
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)	±6 kV (wyładowanie bezpośrednie), ±10 kV (wyładowanie w powietrzu)
Wilgotność	5% do 95% (bez kondensacji)
Klasa IP	IP67
Temperatura robocza	od -20°C do 55°C (od -4°F do 131°F)
Temperatura przechowywania	od -30°C do 70°C (od -22°F do 158°F)

#### Oprogramowanie

Narzędzia konfiguracyjne	Ndevor
MDM (certyfikowany)	Ndevor, SOTI
Emulacja terminala	StayLinked, Ivanti Velocity

#### Gwarancja

Kompleksowa umowa serwisowa	3 lata, 5 lat
Przedłużenie gwarancji	+1 rok, +3 lata
Standardowa gwarancja	2 lata

## Aksesoria

Aksesoria opcjonalne	Adapter wielowtykowy, Podstawka ładująca, Zasilacz do szybkiego ładowania, Szybka ochronna, Rękaw na ramię, Silikonowy pasek do zegarka, Pasek do zegarka na rzep
Aksesoria standardowe	Kabel USB-C, Adapter wielowtykowy, Kabura na nadgarstek

## Co znajduje się w pudełku?

NLS-WD1-W4-V2	WD1 II Watch Scanner, pasek do zegarka, kabel USB-C, adapter wielowtykowy
---------------	---

## Accessories

### Ładowanie/zasilanie

AD60-D-M Power Supply with Multiplug Adapter (AD60-D-M)  
ADP710 Power Supply for Mobile Computers (ADP710)

### Podstawy i uchwyty

NLS-WCD10-1C Charging Cradle for WD1 (NLS-WCD10-1C)

### Aksesoria Nwear

Sleeve-Arm-10 Arm Sleeve for WD1 (Sleeve-Arm-10)  
Strap-SI-01 Watch Strap for WD1 (Strap-SI-01)  
Strap-VE-10 Strap for WD1 (Strap-VE-10)

### Ochrona i użytkowanie

SPWD1 Glass Screen Protector for WD1 (SPWD1)

### Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.  
[info@newland-id.com](mailto:info@newland-id.com) - [newland-id.com](http://newland-id.com)

Specifications are subject to change without notice  
© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved