





# NQquire 1000 Manta III

Компьютеры с сенсорным экраном

					
10.1" screen	1D & 2D	4G	Android 13	Bluetooth 5.2	Camera
					
I/O Ctrl	Megapixel	Ndevor	Optional MSR	Optional NFC	PoE
					
SD	Touchscreen	USB	Warranty 2 Years	WiFi Dual Band	



## Features

### Большой многоцелевой сенсорный экран

NQquire 1000 Manta III оснащен универсальным сенсорным экраном диагональю 10,1 дюйма для удобного взаимодействия с пользователями. Благодаря большому экрану NQquire 1000 Manta III позволяет эффективно отображать множество данных и запускать сторонние приложения, действуя в качестве устройства по управлению складами, проверке цен в супермаркетах, самостоятельной регистрации в отелях и много другого.

### Надежная производительность

NQquire 1000 Manta III оснащен восьмиядерным процессором частотой 2,0 ГГц для обработки меняющихся данных. Благодаря платформе Android 13 со множеством полезных функций NQquire Manta III позволяет легко создавать и запускать собственные приложения.

### Полностью беспроводной

Предлагая различные варианты подключения, такие как WiFi, Ethernet, Bluetooth 5.2 и 4G, NQquire 1000 Manta III обеспечивает бесперебойную связь.

### Высокоточное сканирование штрих-кодов

В основе NQquire 1000 Manta III лежит передовая технология мегапиксельного сканирования Newland для эффективного считывания данных штрих-кода. Эта технология устанавливает высокие стандарты точного сканирования как больших, так и малых 1D и 2D штрих-кодов. Более того, NQquire 1000 Manta III оптимизирован для считывания штрих-кодов с экрана смартфонов и планшетов, и теперь его можно использовать для различных устройств.

### Альбомное или портретное расположение

NQquire 1000 Manta III можно повернуть и расположить как в альбомной, так и в портретной ориентации. Пользователи могут выбрать положение считывателя штрих-кодов и подсвеченного логотипа Newland в соответствии с выбранной ориентацией. Классическая конфигурация Vesa75 гарантирует совместимость со стандартными системами, упрощая процесс настройки.

### Максимум возможностей с модулями NFC и MSR

К NQquire 1000 Manta III можно подключить дополнительные модули для расширения возможностей связи и считывания данных, например, модуль NFC для бесконтактной идентификации, защищенного доступа и оплаты. К NQquire 1000 Manta III также можно подключить модуль MSR для поддержки старых версий приложений.

### Бесплатное программное обеспечение устройства

NQquire 1000 Manta III поставляется с бесплатным MDM-решением от Newland: Ndevor. Это программное обеспечение позволяет работать с информацией из общей базы данных, с приложениями и настройками данного устройства, а также имеет удобную систему помощи в устранении неполадок — все из одного места.

# NQuire 1000 Manta III

## Считывание данных

1D	Все основные кодировки 1D
2D	Все основные кодировки 2D
Диапазоны декодирования Code 39 (5мил)	110 mm - 290 mm
Диапазоны декодирования Data Matrix (10мил)	110 mm - 260 mm
Диапазоны декодирования EAN13 (13 мил)	70 mm - 610 mm
Диапазоны декодирования PDF417 (6.7мил)	110 mm - 230 mm
Диапазоны декодирования QR (15мил)	55 mm - 410 mm

## Производительность

Текущая операционная система	Android 13, GMS
Флеш-память	64 ГБ
Память RAM	4 ГБ
Процессор	Восьмиядерный 64-битный процессор 2,0 ГГц

## Физические характеристики

АС адаптер	12 В при 3 А
Кнопки	Клавиши вверх/вниз, клавиши регулировки звука Vol+/Vol-, клавиша меню
Размеры (мм)	251,7 (Д) × 173,5 (Ш) × 32 (В) мм
Дисплей	10,1-дюймовый (1280 X 800) емкостный сенсорный экран, Яркость: 290 нит
Фронтальная камера	8 Мп
Интерфейсы	USB-C, USB-A, Ethernet, GPIO, Карта MicroSD
Клавиатура	5 клавиш
Модули	Встроенный модуль 4G
Уведомления	Динамик, Многоцветные светодиоды
Передача питания по кабелю Ethernet	RJ45 IEEE 802.3 af/at
Датчики	Gravity Sensor, Infrared sensor
SIM/TF	Nano+Nano, Nano+TF
Сенсорная панель	Емкостный сенсорный экран

## Беспроводной

GPS	Beidou, GLONASS, Galileo, GPS (AGPS)
NFC	13,56 МГц RFID: ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC ForumTags, ISO15693. Поддерживает чтение карт удостоверения личности, поддерживает режимы чтения/записи (требуется дополнительный модуль NFC)
WLAN РАДИО	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, поддержка двух частот 2,4G и 5G
WPAN РАДИО	Bluetooth 5.2
WWAN РАДИО	2G: 850/900/1800/1900 МГц; 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA:1X EVDO (BC0); TD-SCDMA: B34/39; 4G: TDD-LTE(B34,B38, B39, B40, B41), FDD-LTE(B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b)

## Экологический

Электростатические разряды (ESD)	±12 кВ (воздушный разряд), ±6 кВ (прямой разряд)
Влажность	От 5 % до 95 % (без конденсации)
Рейтинг IP	IP54 (только передняя часть)
Рабочая температура	от -10 °C до 50 °C (от 14 °F до 122 °F)
Температура хранения	от -20 °C до 60 °C (от -4 °F до 140 °F)

## Программное обеспечение

Управление основными данными (MDM)	Ndevor
------------------------------------	--------

## Гарантия

Комплексный сервисный контракт	3 года, 5 лет
Продление гарантии	+1 год, +3 года
Стандартная гарантия	2 года

## Аксессуары

Дополнительные аксессуары	многофункциональный адаптер, Настольная подставка VESA 75, настенный кронштейн VESA 75, Модуль считывателя MSR, Модуль считывателя NFC, Набор NQuire IO
Стандартные аксессуары	многофункциональный адаптер, настенный кронштейн VESA 75

## Что в коробке?

Все версии	NQuire 1000 Manta III, настенный кронштейн, многофункциональный адаптер
------------	---

# Accessories

## Зарядка/питание

ADP0043 Power Supply for NQuire Series (ADP0043)

## Периферийные устройства

NLS-NQIOKIT-01 NQuire IO Kit (NLS-NQIOKIT-01)  
NLS-NQMSR-01 MSR Reader Module for NQuire Series (NLS-NQMSR-01)  
NLS-NQNFC-01 NFC Reader Module for NQuire Series (NLS-NQNFC-01)

## Подставки и крепления

STD1200 Desktop Stand for NQuire Series (STD1200)  
WMB750 Wall Mount Bracket for NQuire Series (WMB750)



### Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.  
info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice  
© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved