



















## NQuire 1500 Mobula II

Dokunmatik Ekranlı Mikro Kiosklar

					
15.6" screen	1D & 2D	4G	Android 13	Bluetooth 5.2	Camera
					
I/O Ctrl	Megapixel	Ndevor	Optional MSR	Optional NFC	PoE
					
Touchscreen	USB	Warranty 2 Years	WiFi Dual Band		



## Features

### Ekstra büyük Çok Amaçlı Dokunmatik Ekran

NQuire 1500 Mobula II, kusursuz etkileşim ve kullanıcı dostu deneyim sağlayan çok yönlü 15.6 inç dokunmatik ekrana sahiptir. Ekstra geniş ekranıyla NQuire 1500 Mobula II, çok fazla miktarda veriyi etkili bir şekilde görüntülemenize ve depo stok yönetimi, süpermarket kasaları veya otel otomatik giriş işlemleri gibi çeşitli amaçlara hizmet eden üçüncü taraf uygulamalarını çalıştırmanıza olanak tanır.

### Sağlam Performans

2.0 GHz sekiz çekirdekli işlemciyle desteklenen NQuire 1500 Mobula II, dinamik ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır. Android 13 platformunda çalışan NQuire 1500 Mobula II, zengin özelliklere sahip Android ortamının tüm potansiyelinden yararlanarak özelleştirilmiş uygulamaların oluşturulmasını ve sorunsuz şekilde dağıtılmasını kolaylaştırır.

### Tam Kablosuz Özellikler

WiFi, Ethernet, Bluetooth 5.2 ve 4G gibi çeşitli bağlantı seçenekleri sunan NQuire 1500 Mobula II, kesintisiz iletişim sağlar.

### Yüksek Hassasiyette Barkod Tarama

NQuire 1500 Mobula II'nin temelinde, Newland'in etkili barkod veri yakalamayı sağlayan gelişmiş Megapiksel tarama teknolojisi yatıyor. Bu teknoloji, hem büyük hem de küçük 1D ve 2D barkodların hassas bir şekilde taranması için yüksek standartlara sahiptir. Ayrıca, NQuire 1500 Mobula II, akıllı telefon ve tablet ekranlarında görüntülenecek barkodları okumak için optimize edilerek çeşitli cihazlar arasında kullanılabilirliğini artırıyor.

### Esnek Yatay ve Dikey Montaj

NQuire 1500 Mobula II, hem yatay hem de dikey yönlendirmeler için çok yönlü montaj olanakları sunar. Kullanıcılar, seçilen yöne uyacak şekilde barkod okuyucunun konumunu ve arkadan aydınlatmalı Newland logosunu seçme esnekliğine sahiptir. Klasik Vesa75 konfigürasyonu ve yerleşik endüstri standardı çözümlerle kusursuz entegrasyon garantisi edilerek genel kurulum süreci basitleştirilir.

### NFC ve MSR ile Olanakları En Üst Düzeye Çıkarılıyor

NQuire 1500 Mobula II, temassız tanımlama, güvenli erişim veya ödeme için bir NFC modülü de dahil olmak üzere daha fazla bağlantı ve veri yakalama için isteğe bağlı aksesuarlara sahiptir. NQuire 1500 Mobula II aynı zamanda eski uygulamaları barındırmak için bir MSR modülü de sunuyor.

### Ücretsiz Cihaz Yönetim Yazılımı

NQuire 1500 Mobula II, Newland'in ücretsiz MDM çözümü olan Ndevor ile birlikte temin edilir. Bu yazılım, paylaşılan bir veritabanındaki bilgilerin yönetimini, uygulamaların ve ayarların ayrı cihaz birimleri arasında düzenlenmesini kolaylaştırır ve uygun sorun giderme yardımı sağlar; üstelik bunların tümü merkezi bir konumdan yapılır.

2 Years Full  
Warranty

Ndevor  
NEWLAND SOFTWARE

M SOTI  
MOBICONTROL

Google GMS

# NQuire 1500 Mobula II

## Veri Yakalama

1D	Belli başlı tüm 1D sembolojileri
2D	Belli başlı tüm 2D sembolojiler
Alan Derinliği Code 39 (5mil)	110 mm - 290 mm
Alan Derinliği Data Matrix (10mil)	110 mm - 260 mm
Alan Derinliği EAN13 (13mil)	70 mm - 610 mm
Alan Derinliği PDF417 (6.7mil)	110 mm - 230 mm
Alan Derinliği QR (15mil)	55 mm - 410 mm

## Performans

Mevcut İşletim Sistemi	Android 13, GMS
Flaş Bellek	64GB
RAM Bellek	4GB
İşlemci	2.0 GHz Sekiz çekirdekli 64 bit İşlemci

## Fiziksel

AC uyum	12V@3A
Düğmeler	Yukarı/aşağı tuşları, Ses Arttırma/Ses Azaltma tuşları, Menü tuşu
Boyutlar (mm)	380,5 (G) x 246,5 (Y) x 33 (D) mm
Ekran	15.6"(1920x1080), kapasitif dokunmatik ekran, Parlaklık: 200 nit
Ön kamera	8 MP
Arayüzler	USB-C, USB-A, Ethernet, GPIO, MicroSD kart
Tuş takımı	5 tuş
Modüller	Dahili 4G modülü
Bildirimler	Hoparlör, Çok renkli LED'ler
Ethernet üzerinden güç	RJ45 IEEE 802.3 af/at
Sensörler	Gravity Sensor, Infrared sensor
SIM/TF	Nano+Nano, Nano+TF
Dokunmatik Panel	Kapasitif dokunmatik ekran

## Kablosuz

GPS	Beidou, GLONASS, Galileo, GPS (AGPS)
NFC	13.56MHz RFID ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Etiketleri, ISO15693. Kimlik kartı okumayı destekler, okuyucu/yazıcı modlarını destekler. (isteğe bağlı NFC modülü gereklidir)
WPAN RADIO	Bluetooth 5.2
WWAN RADIO	2G: 850/900/1800/1900MHz; 3G: WCDMA (B1, B2, 85, B8); CDMA: 1X EVDO (BC0); TD-SCDMA: B34/39; 4G: TDD-LTE (B34, B38, B39, B40, 841), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b)

## Çevresel

Elektrostatik Deşarj (ESD)	±12 kV (hava deşarjı), ±6 kV (doğrudan deşarj)
Nem	%5 ila %95 (yoğuşmasız)

IP Sınıfı	IP54 (sadece ön taraf)
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ile 50 °C arası (14 °F ile 122 °F arası)
Depolama Sıcaklığı	-20 °C ile 60 °C (-4 °F ile 140 °F)

#### Yazılım

Yapılandırma Araçları	Ndevor
MDM (sertifikalı)	Ndevor

#### Garanti

Kapsamlı Hizmet Sözleşmesi	3 Yıl, 5 Yıl
Garanti Uzatımı	+1 yıl, +3 yıl
Garanti Koşulları	2 yıl

#### Aksesuarlar

Opsiyonel aksesuarlar	çoklu güç adaptörü, Masaüstü standı VESA 75, VESA 75 duvar montaj aparatı, MSR okuyucu modülü, NFC okuyucu modülü, NQire IO Kiti
Standart aksesuarlar	çoklu güç adaptörü, VESA 75 duvar montaj aparatı

#### Kutuda neler var?

Tüm sürümler	NQire 1500 Mobula II, duvar montaj aparatı, çoklu güç adaptörü
--------------	--

## Accessories

#### Şarj/Güç

ADP0043 Power Supply for NQire Series (ADP0043)

#### Çevre Birimleri

NLS-NQIOKIT-01 NQire IO Kit (NLS-NQIOKIT-01)  
NLS-NQMSR-01 MSR Reader Module for NQire Series (NLS-NQMSR-01)  
NLS-NQNFC-01 NFC Reader Module for NQire Series (NLS-NQNFC-01)

#### Tabanlar ve tutucular

STD1500 Foldable Desktop/Counter Stand for NQ1500 (STD1500)  
WMB750 Wall Mount Bracket for NQire Series (WMB750)



#### Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved