



NQquire 1000 Manta III

Dokunmatik Ekranlı Mikro Kiosklar



10.1"
screen



1D & 2D



4G



Android
13



Bluetooth
5.2



Camera



I/O Ctrl



Megapixel



Ndevor



Optional
MSR



Optional
NFC



PoE



SD



Touchscreen




USB



Warranty
2 Years



WIFI Dual
Band



Features

Büyük Çok Amaçlı Dokunmatik Ekran

NQquire 1000 Manta III, kusuraşuz etkileşim ve kullanıcı dostu deneyim sağlayan çok yönlü 10.1" dokunmatik ekrana sahiptir. Geniş ekranıyla NQquire 1000 Manta III, çok fazla miktarda veriyi etkili bir şekilde görüntülemenize ve depo stok yönetimi, süpermarket kasaları veya otel otomatik giriş işlemleri gibi çeşitli amaçlara hizmet eden üçüncü taraf uygulamaları çalıştırmanıza olanak tanır.

Sağlam Performans

2.0 GHz sekiz çekirdekli işlemciyle desteklenen NQquire 1000 Manta III, dinamik ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Android 13 platformunda çalışan NQquire Manta III, zengin özelliklere sahip Android ortamının tüm potansiyelinden yararlanarak özelleştirilmiş uygulamaların oluşturulmasını ve sorunsuz şekilde dağıtılmasını kolaylaştırır.

Tam Kablosuz Özellikler

WiFi, Ethernet, Bluetooth 5.2 ve 4G gibi çeşitli bağlantı seçenekleri sunan NQquire 1000 Manta III, kesintisiz iletişim sağlar.

Yüksek Hassasiyette Barkod Tarama

NQquire 1000 Manta III'ün temelinde, Newland'in etkili barkod veri yakalamayı sağlayan gelişmiş Megapiksel tarama teknolojisi yatıyor. Bu teknoloji, hem büyük hem de küçük 1D ve 2D barkodların hassas bir şekilde taranması için yüksek standartlara sahiptir. Ayrıca, NQquire 1000 Manta III, akıllı telefon ve tablet ekranlarında görüntülenen barkodları okumak için optimize edilerek çeşitli cihazlarda kullanılabilirliği artırıyor.

Esnek Yatay ve Dikey Montaj

NQquire 1000 Manta III, hem yatay hem de dikey yönlendirmeler için çok yönlü montaj olanakları sunar. Kullanıcılar, seçilen yöne uyacak şekilde barkod okuyucunun konumunu ve arkadan aydınlatmalı Newland logosunu seçme esnekliğine sahiptir. Klasik Vesa75 konfigürasyonu ve yerleşik endüstri standardı çözümlerle kusuraşuz entegrasyon garanti edilerek genel kurulum süreci basitleştirilir.

NFC ve MSR ile Olanakları En Üst Düzeye Çıkartıyor

NQquire 1000 Manta III, temassız tanımlama, güvenli erişim veya ödeme için bir NFC modülü de dahil olmak üzere daha fazla bağlantı ve veri yakalama için isteğe bağlı aksesuarlara sahiptir. NQquire 1000 Manta III aynı zamanda eski uygulamalara uyum sağlayacak bir MSR modülü de sunuyor.

Ücretsiz Cihaz Yönetim Yazılımı

NQquire 1000 Manta III, Newland'ın ücretsiz MDM çözümü olan Ndevor ile birlikte temin edilir. Bu yazılım, paylaşılan bir veri tabanındaki bilgilerin yönetimini ve bireysel cihaz birimlerindeki uygulamaların ve ayarların düzenlenmesini kolaylaştırır ve merkezi bir konumdan uygun sorun giderme yardımı sağlar.

2 Years Full
Warranty

Ndevor
NEWLAND SOFTWARE

M SOTI
MOBICONTROL

Google GMS

NQuire 1000 Manta III

Veri Yakalama

1D	Belli başlı tüm 1D sembolojiler
2D	Belli başlı tüm 2D sembolojiler
Alan Derinliği Code 39 (5mil)	110 mm - 290 mm
Alan Derinliği Data Matrix (10mil)	110 mm - 260 mm
Alan Derinliği EAN13 (13mil)	70 mm - 610 mm
Alan Derinliği PDF417 (6.7mil)	110 mm - 230 mm
Alan Derinliği QR (15mil)	55 mm - 410 mm

Performans

Mevcut İşletim Sistemi	Android 13, GMS
Flaş Bellek	64GB
RAM Bellek	4GB
İşlemci	2.0GHz Sekiz çekirdekli 64 bit İşlemci

Fiziksel

AC uyum	12V@3A
Düğmeler	Yukarı/aşağı tuşları, Ses Arttırma/Ses Azaltma tuşları, Menü Tuşu
Boyutlar (mm)	251,7 (G) × 173,5 (Y) × 32 (D) mm
Ekran	10.1"(1280 X 800), kapasitif dokunmatik ekran, Parlaklık: 290 nit
Ön kamera	8 MP
Arayüzler	USB-C, USB-A, Ethernet, GPIO, MicroSD kart
Tuş takımı	5 tuş
Modüller	Dahili 4G modülü
Bildirimler	Hoparlör, Çok renkli LED'ler
Ethernet üzerinden güç	RJ45 IEEE 802.3 af/at
Sensörler	Gravity Sensor, Infrared sensor
SIM/TF	Nano+Nano, Nano+TF
Dokunmatik Panel	Kapasitif dokunmatik ekran

Kablosuz

GPS	Beidou, GLONASS, Galileo, GPS (AGPS)
NFC	13.56 MHz RFID ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Etiketleri, ISO15693 Kimlik kartı okumayı destekler, okuyucu/yazıcı modlarını destekler. (isteğe bağlı NFC modülü gereklidir)
WLAN RADIO	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G ve 5G çift frekans desteği
WPAN RADIO	Bluetooth 5.2
WWAN RADIO	2G: 850/900/1800/1900MHz; 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA:1X EVDO (BC0); TD-SCDMA: B34/39; 4G: TDD-LTE(B34,B38, B39, B40, B41), FDD-LTE(B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b)

Çevresel

Elektrostatik Deşarj (ESD)	±12 kV (hava deşarjı), ±6 kV (doğrudan deşarj)
----------------------------	--

Nem	%5 ila %95 (yoğuşmasız)
IP Sınıfı	IP54 (sadece ön taraf)
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ile 50 °C arası (14 °F ile 122 °F arası)
Depolama Sıcaklığı	-20 °C ile 60 °C (-4 °F ile 140 °F)

Yazılım

MDM (sertifikalı)	Ndevor
-------------------	--------

Garanti

Kapsamlı Hizmet Sözleşmesi	3 Yıl, 5 Yıl
Garanti Uzatımı	+1 yıl, +3 yıl
Garanti Koşulları	2 yıl

Aksesuarlar

Opsiyonel aksesuarlar	çoklu güç adaptörü, Masaüstü standı VESA 75, VESA 75 duvar montaj aparatı, MSR okuyucu modülü, NFC okuyucu modülü, NQuire IO Kiti
Standart aksesuarlar	çoklu güç adaptörü, VESA 75 duvar montaj aparatı

Kutuda neler var?

Tüm sürümler	NQuire 1000 Manta III, duvar montaj aparatı, çoklu güç adaptörü
--------------	---

Accessories

Şarj/Güç

ADP0043 Power Supply for NQuire Series (ADP0043)

Çevre Birimleri

NLS-NQIOKIT-01 NQuire IO Kit (NLS-NQIOKIT-01)
NLS-NQMSR-01 MSR Reader Module for NQuire Series (NLS-NQMSR-01)
NLS-NQNFC-01 NFC Reader Module for NQuire Series (NLS-NQNFC-01)

Tabanlar ve tutucular

STD1200 Desktop Stand for NQuire Series (STD1200)
WMB750 Wall Mount Bracket for NQuire Series (WMB750)



Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved