





# NQuire 1500 Mobula II

Сенсорні панельні комп'ютери

					
15.6" screen	1D & 2D	4G	Android 13	Bluetooth 5.2	Camera
					
I/O Ctrl	Megapixel	Ndevor	Optional MSR	Optional NFC	PoE
					
Touchscreen	USB	Warranty 2 Years	WiFi Dual Band		



## Features

### Величезний багатофункціональний сенсорний екран

Мікрокіоск NQuire 1500 Mobula II оснащений 15,6-дюймовим універсальним сенсорним екраном, що забезпечує ефективну взаємодію та комфортне середовище для користувача. Завдяки надзвичайно великому екрану NQuire 1500 Mobula II Micro Kiosk може ефективно відображати великі обсяги даних під час виконання різноманітних завдань, таких як управління складськими запасами, касові операції в супермаркетах або процеси самостійної реєстрації в готелях.

### Надійність та продуктивність

Модель NQuire 1500 Mobula II оснащена потужним восьмиядерним процесором із частотою 2.0 ГГц і призначена для використання в динамічних середовищах. Мікрокіоск NQuire 1500 Mobula II на базі Android 13 дає можливість легко створювати та безперешкодно розгортати додатки з можливістю налаштування, які повною мірою використовують переваги багатофункціонального середовища Android.

### Повноцінна бездротова функціональність

NQuire 1500 Mobula II пропонує різноманітні можливості підключення, включаючи Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth 5.2 і 4G для безперебійного обміну даними.

### Високоточне сканування штрих-кодів

В основі моделі NQuire 1500 Mobula II лежить передова технологія сканування з мегапіксельною роздільною здатністю від компанії Newland, яка забезпечує ефективний збір даних штрих-кодів. Ця технологія встановлює високі стандарти точного сканування великих і малих штрих-кодів 1D і 2D. Модель NQuire 1500 Mobula II також оптимізована для зчитування штрих-кодів, що відображаються на екранах смартфонів і планшетів, що робить її більш зручною для використання з різними пристроями.

### Гнучкі можливості встановлення в альбомній та портретній орієнтації

NQuire 1500 Mobula II пропонує різноманітні варіанти встановлення як у альбомній, так і в портретній орієнтації. Користувачам пропонується гнучкість у виборі положення сканера штрих-кодів і підсвіченого логотипу Newland залежно від вибраної орієнтації. Класична конфігурація Vesa75 забезпечує повну інтеграцію з відповідними галузевими стандартними рішеннями та спрощує весь процес встановлення.

### Максимальні можливості з NFC і MSR

NQuire 1500 Mobula II оснащено додатковими аксесуарами, які розширюють можливості спілкування та зчитування даних, включаючи модуль NFC, що забезпечує безконтактну ідентифікацію, безпечний доступ і платежі. The NQuire 1500 Mobula II також містить модуль MSR для підтримки застарілих програм.

### Безкоштовне програмне забезпечення для керування пристроями

NQuire 1500 Mobula II оснащений безкоштовним програмним забезпеченням Newland Ndevor MDM. Це програмне забезпечення полегшує управління інформацією із загальної бази даних, організацію додатків та налаштувань для безлічі окремих пристроїв, а також забезпечує високоавтоматизовану підтримку в усуненні несправностей – усі ці дії можна виконувати централізовано.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

**NQuire 1500 Mobula II****Збір даних**

1D	Всі основні кодування 1D
2D	Всі основні кодування 2D
Діапазон декодування штрихкодів Code 39 (5 міл)	110 mm - 290 mm
Діапазон декодування штрихкодів DataMatrix (10міл)	110 mm - 260 mm
Діапазон декодування штрихкодів EAN 13 (13 міл)	70 mm - 610 mm
Діапазон декодування штрихкодів PDF417 (6.7міл)	110 mm - 230 mm
Діапазон декодування QR-кодів (15міл)	55 mm - 410 mm

**Продуктивність**

Поточна операційна система	Android 13, GMS
Флеш-пам'ять	64 ГБ
Пам'ять RAM	4 ГБ
Процесор	Восьмиядерний 64-розрядний процесор 2.0 ГГц

**Фізичний**

Адаптер змінного струму	12 В@3 А
Кнопки	Клавіші вгору/вниз, клавіші збільшення/зменшення гучності, клавіша меню
Розміри (мм)	380,5 (Ш) x 246,5 (В) x 33 (Г) мм
Дисплей	15,6-дюймовий емнісний сенсорний екран (1920x1080), Яскравість: 200 ніт
Фронтальна камера	8 МП
Інтерфейси	USB-C, USB-A, Ethernet, GPIO, Картка MicroSD
Клавіатура	5 клавіш
Модулі	Вбудований модуль 4G
Сповіднення	Динамік, Багатокольорові світлодіоди
Живлення через Ethernet	RJ45 IEEE 802.3 af/at
Датчики	Gravity Sensor, Infrared sensor
SIM/TF	Nano+Nano, Nano+TF
Сенсорна панель	Емнісний сенсорний екран

**Бездротовий**

GPS	Beidou, GLONASS, Galileo, GPS (AGPS)
NFC	RFID 13,56 МГц: ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, мітки NFC Forum, ISO15693. Підтримує зчитування посвідчень особи, режими читання/запису. (потрібен додатковий модуль NFC)
WPAN RADIO	Bluetooth 5.2

## WLAN RADIO

2G: 850/900/1800/1900 МГц; 3G: WCDMA (B1, B2, 85, B8); CDMA: 1X EVDO (BC0); TD-SCDMA: B34/39; 4G: TDD-LTE (B34, B38, B39, B40, 841), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b)

## Екологічний

Електростатичний розряд (ESD)	±12 кВ (повітряний розряд), ±6 кВ (прямий розряд)
Вологість	Від 5% до 95% (без конденсації)
Рейтинг IP	IP54 (лише передня частина)
Робоча температура	від -10 °C до 50 °C (від 14 °F до 122 °F)
Температура зберігання	від -20 °C до 60 °C (від -4 °F до 140 °F)

## Програмне забезпечення

Інструменти конфігурації	Ndevor
Функція управління мобільними пристроями (Mobile Device Management, MDM) (сертифікована)	Mobile

## Гарантія

Комплексний сервісний контракт	3 роки, 5 років
Продовження гарантії	+1 рік, +3 роки
Стандартні умови гарантії	2 роки

## Комплектуючі

Додаткові аксесуари	мультиадаптер, Настільна підставка Vesa75, настінний кронштейн VESA 75, Модуль зчитування MSR, Модуль зчитувача NFC, Набір NQuire IO
Стандартні аксесуари	мультиадаптер, настінний кронштейн VESA 75

## Що знаходиться в коробці?

Усі версії	NQuire 1500 Mobula II, настінний кронштейн, мультиадаптер
------------	---

# Accessories

## Зарядка/Живлення

ADP0043 Power Supply for NQuire Series (ADP0043)

## Периферійні пристрої

NLS-NQIOKIT-01 NQuire IO Kit (NLS-NQIOKIT-01)  
NLS-NQMSR-01 MSR Reader Module for NQuire Series (NLS-NQMSR-01)  
NLS-NQNFC-01 NFC Reader Module for NQuire Series (NLS-NQNFC-01)

## Підставки та кріплення

STD1500 Foldable Desktop/Counter Stand for NQ1500 (STD1500)  
WMB750 Wall Mount Bracket for NQuire Series (WMB750)



## Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved